



4893M

## POSTO EXTERNO QUADRA DE BOTÕES. 2 FIOS



Posto externo vídeo-intercomunicador de parede, série Quadra. Painel frontal em alumínio moldado, câmara de grande ângulo a cores e LED único para iluminação nocturna. Teclas mecânicas que permitem programar 1 a 4 teclas de chamada através de DIP-SWITCH. LED de sinalização de chamada realizada, abertura da porta activada, som activado e equipamento ocupado. Regulação do volume do altifalante e equilíbrio do som. Alimentação da linha BUS. Dimensões: 95x195x28 mm.

### AWARDS

DESIGN  
MILANO



DESIGN PLUS  
powered by building



## 4893M

## POSTO EXTERNO QUADRA DE BOTÕES. 2 FIOS

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tipo:	Monobloco
Tipo de revestimento:	Alumínio fundido
Sistema áudio/vídeo:	Sim
Montagem na parede:	Sim
Tipo de sensor:	1/4" CMOS
Dimensões da objectiva (mm):	2,1
Ângulo de visão diagonal (°):	100
Minimum colour illumination (lux):	0,1
Resolução horizontal (TVL):	550
Relação sinal / ruído (dB):	48
Consumo máximo de corrente (mA):	250
Braçadeiras:	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Chamada por botões:	Sim
Botões totais:	4
Controle de volume do microfone:	Sim
Controle de volume de alto-falante:	Sim
Temperatura de funcionamento (°C):	-25 ÷ 55
Humidade de funcionamento relativa (%):	25 ÷ 75
Grau de protecção IP (código IP):	IP54
Avaliação de Vandal Resistant (código IK):	IK08
Cor retroiluminação:	Branco

## CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Cobertura personalizável:	Sim
Indicações visuais:	Sim
Indicações áudio:	Sim

## INFO GERAIS

Altura (mm):	195
Largura (mm):	95
Profundidade (mm):	28

## COMPATIBILIDADE


Sistema de Kit áudio/vídeo:	Sim
-----------------------------	-----



4893M

## POSTO EXTERNO QUADRA DE BOTÕES. 2 FIOS

## ACCESSORIES

**4791**

Placa de adaptação para Quadra

Placa que permite instalar o posto externo Quadra em caixas de embutir de 1 e 2 módulos de Comelit, Bticino e Urmet. Dimensões: 137x236 mm.

**4792**

VISEIRA PÁRA-CHUVA PARA BOTONEIRA QUADRA

Viseira pára-chuva de alumínio pintado para botoneira Quadra, cor cinza. Dimensões (L x A x P): 99 x 210 x 41 mm.

**4793MB**

MÁSCARA PRETA PARA QUADRA DE BOTÕES

Máscara a cores preta para botoneira Quadra de botões mecânicos

**4793MC**

MÁSCARA CORTEN PARA QUADRA DE BOTÕES

Máscara cor corten para botoneira Quadra de botões mecânicos

**4793MA**

MÁSCARA ALUMÍNIO PARA QUADRA DE BOTÕES

Máscara a cores alumínio para botoneira Quadra de botões mecânicos

**1217**

FOLHAS ETIQUETAS PARA BOTONEIRA QUADRA

O kit contém 10 folhas de etiquetas para cartões porta-nomes.



4893M

**POSTO EXTERNO QUADRA DE BOTÕES. 2 FIOS**

## ACCESSORIES

**1235A****SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PORTA-NOMES**

Software dedicado para realizar e imprimir os cartões porta-nomes e informações das botoneiras das séries Icall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. Requer a utilização de etiquetas art. 1217, 1218, 1219 ou art. 1220. O software pode ser transferido gratuitamente do site Comelit.